

Löschangriff Beispiel Baden-Württemberg „Blockhaus“

Die Gruppe der Jugendfeuerwehr Rheinmünster betritt nach Aufforderung des Wertungsrichters den Wettbewerbsplatz, baut den Löschangriff ab und legt sich die Einsatzmittel am Ablageplatz bereit. Anschließend tritt die Gruppe bei der TS-8 (nachfolgend Pumpe genannt) an.

Der Gruppenführer meldet dem Wertungsrichter: **„Jugendfeuerwehr Rheinmünster zum Löschangriff Blockhaus angetreten“**.

Nach der Meldung gibt der Wertungsrichter den Auftrag: **„Übung durchführen“** Der Gruppenführer gibt an seine Gruppe folgenden Einsatzbefehl:

Einsatzstelle:	„Brandstelle Blockhaus
Wasserentnahmestelle:	Wasserentnahmestelle offenes Gewässer
Lage des Verteilers:	Verteiler zwei B-Längen nach Pumpe
Einheit:	Angriffstrupp
Auftrag:	zur Brandbekämpfung
Mittel:	mit 1. Rohr, Leitung selbst verlegen
Ziel:	auf die linke Seite
Weg:	über den Platz vor.“

Erste Phase: Erstes Rohr und Wasserversorgung

AT / GF / ME

Der Angriffstrupp wiederholt den Einsatzbefehl: **„Zur Brandbekämpfung mit 1. Rohr, Leitung selbst verlegen auf die linke Seite über den Platz vor“**.

Danach rüstet sich der Angriffstrupp mit Feuerwehrleinen, Handlampe, Verteiler, C-Strahlrohr und zwei C-Rollschläuchen aus. Er setzt den Verteiler an der markierten Stelle und legt seine C-Schlauchleitung vom Verteiler zur Brandstelle mit Schlauchreserve und gibt das Kommando: **„1. Rohr Wasser marsch“** mit Handzeichen.

Gruppenführer und Melder rüsten sich mit je einer Handlampe und einer Feuerwehrleine aus, und gehen gemeinsam zur Erkundung der Brandstelle zum Blockhaus vor!

WT / ST / MA

Nach dem Einsatzbefehl des Gruppenführers bestimmt der Wassertruppführer die Anzahl der benötigten Saugschläuche durch das Kommando: **„4 Saugschläuche“**. Der Maschinist legt den Saugkorb, die Ventilleine, die Halteleine und die zwei Kupplungsschlüssel an der Wasserentnahmestelle bereit. Anschließend macht er die Pumpe einsatzbereit.

Wasser- und Schlauchtrupp verlegen die Saugleitung. Der Wassertrupp kuppelt beginnend am Saugkorb, und der Schlauchtrupp unterstützt ihn. Sobald alle Saugschläuche gekuppelt sind, legt der Wassertrupp die Ventil (WTF)- und Halteleine (WTM) an. Der Wassertruppführer kommandiert am Saugkorb: **„Saugleitung hoch“**. Wassertrupp, Schlauchtrupp und Maschinist heben die Saugleitung hoch.

Der Maschinist kuppelt die Saugleitung an die Pumpe an und gibt das Kommando „*Fertig*“. Hiernach kommandiert der Wassertruppführer: „**Saugleitung zu Wasser**“ danach wird die Saugleitung zu Wasser gelassen. Der Maschinist befestigt Ventil- und Halteleine mittels gebundenen Mastwurfs an bereitgestellter Stange und bedient die Pumpe.

Der Schlauchtrupp begibt sich mit zwei C-Rollschläuchen zum Verteiler, er bedient den Verteiler, meldet an den Angriffstrupp „**1. Rohr Wasser marsch**“ mit Handzeichen und öffnet das Ventil des 1. Rohres.

Der Wassertrupp verlegt die zwei B-Rollschläuche von der Pumpe zum Verteiler, kuppelt diese an den Verteiler an und meldet an den Maschinist: „**Wasser marsch**“ mit Handzeichen. Der Maschinist kuppelt die B-Leitung zum Verteiler an der Pumpe an, gibt die Rückmeldung „**Wasser marsch**“ mit Handzeichen und öffnet das Ventil der B-Leitung an der Pumpe.

Zweite Phase: Vornahme zweites Rohr

Der Wassertrupp rüstet sich anschließend mit Feuerwehreinen, Handlampe und C-Strahlrohr aus und meldet sich beim Gruppenführer am Verteiler: „**Wassertrupp Einsatzbereit**“.

Der Wassertrupp erhält vom Gruppenführer folgenden Einsatzbefehl: „**Wassertrupp zur Brandbekämpfung mit 2. Rohr auf die rechte Seite über den Platz vor**“.

Der Wassertruppführer wiederholt den Einsatzbefehl: „**Zur Brandbekämpfung mit 2. Rohr auf die rechte Seite über den Platz vor**“.

Schlauchtrupp und Wassertrupp gehen gemeinsam zur Brandstelle vor.

Der Schlauchtrupp legt nach dem Kommando des Wassertruppführers: „**2. Rohr Wasser marsch**“ die zwei C-Rollschläuche mit Schlauchreserve zum Verteiler, kuppelt an, wiederholt das Kommando „**2. Rohr Wasser marsch**“ mit Handzeichen und öffnet das Ventil des 2. Rohres.

Dritte Phase: Vornahme des dritten Rohres

Nachdem der Schlauchtrupp die Leitung des Wassertrupps verlegt hat, erhält er vom Gruppenführer den Befehl: „**Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung mit 3. Rohr zum Eingang des Blockhaus über Platzmitte vor**“.

Der Schlauchtruppführer wiederholt den Einsatzbefehl: „**Zur Brandbekämpfung mit 3. Rohr zum Eingang des Blockhaus über Platzmitte vor**“.

Der Gruppenführer gibt dem Melder den Befehl: „**Melder –Verteiler bedienen**“.

Der Melder wiederholt den Einsatzbefehl: „**Verteiler bedienen**“ und bedient den Verteiler.

Der Schlauchtrupp rüstet sich mit Feuerwehreinen, Handlampe, Strahlrohr und zwei C-Rollschläuchen aus und legt seine C-Schlauchleitung vom Verteiler zur Brandstelle mit Schlauchreserve. Der Schlauchtruppführer gibt das Kommando: „**3. Rohr Wasser marsch**“ mit Handzeichen.

Der Melder wiederholt das Kommando: „**3. Rohr Wasser marsch**“ mit Handzeichen und öffnet das Ventil des 3. Rohres.

Vierte Phase: Lagemeldung und Abmarsch

Nachdem alle 3 Rohre im Einsatz sind, gibt der Gruppenführer an den Melder folgenden Befehl: **„Melder – 1. Lagemeldung an den Wertungsrichter – Jugendfeuerwehr Rheinmünster mit drei C-Rohren im Einsatz – Lage unter Kontrolle“**.

Der Melder wiederholt den Befehl **„1. Lagemeldung an den Wertungsrichter – Jugendfeuerwehr Rheinmünster mit drei C-Rohren im Einsatz – Lage unter Kontrolle“**.

Er begibt sich zum Wertungsrichter und gibt die 1. Lagemeldung weiter: **„1. Lagemeldung – Jugendfeuerwehr Rheinmünster mit drei C-Rohren im Einsatz – Lage unter Kontrolle“**.

Der Wertungsrichter nimmt die Lagemeldung entgegen und gibt den Befehl: **„Zum Abmarsch fertig“**
Der Melder wiederholt den Befehl: **„Zum Abmarsch fertig“**, gibt den Befehl: **„Zum Abmarsch fertig“** an den Gruppenführer weiter und bedient wieder den Verteiler.

Der Gruppenführer gibt den Befehl: **„1. 2. 3. Rohr Wasser halt“**.

Der Angriffstruppführer bestätigt: **„1. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Angriffstruppführer dieses Kommando **„1. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 1. Rohres am Verteiler.

Der Wasserstruppführer bestätigt: **„2. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Wasserstruppführer dieses Kommando **„2. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 2. Rohres am Verteiler.

Der Schlauchstruppführer bestätigt: **„3. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen, schließt sein C-Strahlrohr und legt die Schlauchleitung ab. Der Melder bestätigt dem Schlauchstruppführer dieses Kommando **„3. Rohr Wasser halt“** mit Handzeichen und schließt das Ventil des 3. Rohres am Verteiler.

Der Melder gibt das Kommando **„Wasser halt“** mit Handzeichen an den Maschinisten. Dieser bestätigt dem Melder das Kommando **„Wasser halt“** mit Handzeichen und schließt das Ventil der B-Leitung.

Der Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp und der Melder treten am Verteiler beim Gruppenführer an. Der Maschinist bleibt bei der Pumpe.

Der Gruppenführer meldet an den Wertungsrichter: **„Jugendfeuerwehr Rheinmünster zum Abmarsch fertig“**. Der Wertungsrichter nimmt die Meldung entgegen und bestätigt: **„Übung beendet“**. Der Gruppenführer gibt diesen Befehl: **„Übung beendet“** an seine Gruppe weiter. Die Gruppe verlässt den Wettbewerbsplatz.